

## AKKUVARMENNUS 230V LED-NAUHALLE BAU BAT

BAU BAT akkuvarmennuksella teet BAU LED 2 LED-valaistuksesta akkuvarmennetun turvavalaisituksen. Akkukäytöllä valaistuksen teho putoaa 70% antaen kuitenkin riittävästi valoa turvalliseen liikkumiseen sähkökatkon aikana. Akkuvarmennus soveltuu hyvin poistumisteiden valaisuun.

BAU BAT akkuvarmennuksessa on pistorasia ja pistotulppa ja se liitetään BAU LED 2 LED-nauhan liitosjohdon ja pistorasian väliin. Yhden akun perään voidaan kytkeä max. 60m LED-nauhaa.



Tuotetunnus (SKU): 6000847

### TEKNISET TIEDOT

<b>Tulojännite</b>	100-277VAC $\leq$ 7A 50/60Hz	<b>Akun käyttöikä</b>	2 x 60 min
<b>Lähtöjännite</b>	50-180VDC	<b>Kotelointiluokka</b>	IP65
<b>Akku</b>	Max 50W	<b>Liitoskaapeli</b>	Input 1,2 m/ Output 0,5m (2x1,5mm <sup>2</sup> )
<b>Latausaika</b>	24h	<b>Maße (H x B x L)</b>	50 x 285/310 x 90 mm
		<b>Käyttölämpötila</b>	-10°C - +50°C

### MAHDOLLISET LISÄTIEDOT

#### KÄYTTÖOHJEET

- Kytke akkuvarmennus oheisen kytkentäkaavion mukaisesti virransyötön ja liitosjohdon väliin.

- Älä avaa BAU BAT rasiaa. Avaaminen se katkaisee tuotteen takuun.

**Merkkivalon toiminta:**

Vihreä valo: Akku latautuu ja latausta on yli 90%

Punainen valo: Akku latautuu ja latausta on alle 90%

Paina ON/OFF-painiketta tarkistaaksesi akun latauksen tilanteen:

1 välähdys: 0-20%

2 välähdystä: 20-40%

3 välähdystä: 40-60%

4 välähdystä: 60-80%

5 välähdystä: yli 80%

Paina ON/OFF -painiketta 3 sekuntia lopettaaksesi akkukäytön.

**Toiminta akkuvarmennuksella:**

Akkuvarmennus pudottaa valotehoa 70%. LED-nauha valaisee akkukäytöllä 60 minuuttia, jonka jälkeen valot sammuvat automaattisesti. Kun virrat palaavat, alkaa akku latautua. Jos heti perään tulee uusi sähkökatko, on akussa jäljellä virtaa toiseen 60 minuutin akkukäyttöjakssoon.