# BAU BAT AKKUVARMENNUS 230V LED-NAUHALLE



BAU BAT akkuvarmennuksella teet BAU LED 2 LED-valaistuksesta akkuvarmennetun turvavalaistuksen. Akkukäytöllä valaistuksen teho putoaa 70% antaen kuitenkin riittävästi valoa turvalliseen liikkumiseen sähkökatkon aikana. Akkuvarmennus soveltuu hyvin poistumisteiden valaisuun.

BAU BAT akkuvarmennuksessa on pistorasia ja pistotulppa ja se liitetään BAU LED 2 LED-nauhan liitosjohdon ja pistorasian väliin. Yhden akun perään voidaan kytkeä max. 60m LED-nauhaa.

Tuotetunnus (SKU): 6000847

## TEKNISET TIEDOT

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tulojännite** | 100-277VAC ≤7A 50/60Hz | **Akun käyttöikä** | 2 x 60 min |
| **Lähtöjännite** | 50-180VDC | **Kotelointiluokka** | IP65 |
| **Akku** | Max 50W | **Liitoskaapeli** | Input 1,2 m/ Output 0,5m (2×1,5mm2) |
| **Latausaika** | 24h | **Maße (H x B x L)** | 50 x 285/310 x 90 mm |
| | | **Käyttölämpötila** | -10°C – +50°C |

## MAHDOLLISET LISÄTIEDOT

# KÄYTTÖOHJEET

- Kytke akkuvarmennus oheisen kytkentäkaavion mukaisesti virransyötön ja liitosjohdon väliin.
- Älä avaa BAU BAT rasiaa. Avaaminen se katkaisee tuotteen takuun.

**Merkkivalon toiminta:**

Vihreä valo: Akku latautuu ja latausta on yli 90%
Punainen valo: Akku latautuu ja latausta on alle 90%

Paina ON/OFF-painiketta tarkistaaksesi akun latauksen tilanteen:

1 välähdys: 0-20%
2 välähdystä: 20-40%
3 välähdystä: 40-60%
4 välähdystä: 60-80%
5 välähdystä: yli 80%

Paina ON/OFF -painiketta 3 sekuntia lopettaaksesi akkukäytön.

**Toiminta akkuvarmennuksella:**

Akkuvarmennus pudottaa valotehoa 70%. LED-nauha valaisee akkukäytöllä 60 minuuttia, jonka jälkeen valot sammuvat automaattisesti. Kun virrat palaavat, alkaa akku latautua. Jos heti perään tulee uusi sähkökatko, on akussa jäljellä virtaa toiseen 60 minuutin akkukäyttöjaksoon.