

# TYÖMAAN KERROSKESKUS VAIHEMITTAUKSELLA TSR 63/125A VERSIO 4

Kiinteällä syötöllä varustettu kerroskeskus vaihemittauksella. 1x63A, 2x32A, 1x16A ja 6x16A/230V lähtöä, kaksi erillistä ketjutuslähtöä 32A/63A.

Tuotetunnus (SKU): 5000334/4



## TEKNISET TIEDOT

|                          |                                       |                              |                                                                          |
|--------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nimellisvirta</b>     | 125 A                                 | <b>Sulakkeet</b>             | 1 x C16 3P<br>3 x C16 1P<br>2 x C32 3P                                   |
| <b>Nimellisjännite</b>   | 400 V                                 | <b>Kiinten ketjutuslähtö</b> | 1 x 32A AL/CU<br>16mm <sup>2</sup><br>1 x 63A AL/CU<br>35mm <sup>2</sup> |
| <b>Vikavirtasuoja</b>    | 1 x 40A/30mA, 2 x 63/300mA            | <b>Kiinteä syöttö</b>        | AL/CU 6-95mm <sup>2</sup>                                                |
| <b>Paino</b>             | 17,8 kg                               | <b>Pääkytkin</b>             | 125A                                                                     |
| <b>Mitat (L x S x K)</b> | 22x46x82 cm                           | <b>Kotelointiluokka</b>      | IP44                                                                     |
| <b>Lähdöt</b>            | 1x63A, 2 x 32A, 1 x 16A, 6 x 16A 230V |                              |                                                                          |

## MAHDOLLISET LISÄTIEDOT

**Työmaan kerroskeskus vaihemittauksella TSR 63/125A versio 4** on kiinteällä kaapelisyötöllä varustettu kerroskeskus, jossa vaihekohtaiset mittarit näyttävät jokaisen kolmen vaiheen virran ja jännitteen. Mittarit toimivat samalla merkivalona siitä, että vaiheelle tulee virtaa.

## Kaksi erillistä ketjutuslähtöä

Keskuksen alaosan läpi voidaan ketjuttaa 125A eteenpäin kerrokseen kahdella erillisellä kiinteällä ketjutuslähdöllä: 1x32A AL/CU 16mm<sup>2</sup> ja 1x63A AL/CU 35mm<sup>2</sup>. Kahden erillisen ketjutuslähdön ansiosta seuraavaan kerrokseen voidaan jatkaa juuri sen tarvitsemalla teholla ilman ylimitoitusta.

## Runsaasti lähtöjä yhdestä pisteestä

Lähdöistä löytyy 1x63A, 2x32A, 1x16A ja 6x16A/230V, joten keskus riittää sekä isomman koneen että useamman käsityökalun syöttöön samanaikaisesti.

## Vaihemittarit paljastavat vinokuorman heti

Vaihekohtainen mittaus auttaa havaitsemaan vinokuorman ennen kuin se laukaisee sulakkeen tai aiheuttaa katkoksia työmaan sähköjäljessä. [Lue täältä miksi ja miten vaihemittaus tehostaa työmaan toimintaa.](#)

## Kevyt alumiinirunko kulkee mukana

Työmaan kerroskeskus vaihemittauksella TSR 63/125A versio 4 on valmistettu alumiinista, joten se on rakenteeltaan kevyt. Keskusta on helppo kantaa kahvastaan ja ripustaa seinälle tai keskustelineeseen ripustuslenkeistä, tai se voidaan asettaa lattialle omille jaloilleen.

## Huollettava ja mukautettava

Keskus valmistetaan Suomessa laadukkaista eurooppalaisista komponenteista, kuten PCE ja Schneider. Kaikki osat ovat saatavilla varaosina, ja keskuksen voidaan tehdä muutoksia asiakkaan toiveiden mukaan – esimerkiksi rasioiden määrää ja kokoa voidaan muokata.

## Mistä versio 4 eroaa muista kerroskeskuksista

Jos riittää yksi yhdistetty ketjutuslähtö, katso [Työmaan kerroskeskus vaihemittauksella TSR 63/125A](#). Jos taas et tarvitse 63A-lähtöä, katso [Työmaan kerroskeskus vaihemittauksella TSR 63/125A Versio 3](#).

## Kenelle tämä kerroskeskus sopii

Työmaan kerroskeskus vaihemittauksella TSR 63/125A versio 4 sopii kerrostalotyömaille, joissa ketjutus jatkuu useamman kokoiselle syötölle ja kuormaa halutaan seurata vaihekohtaisesti koko reitin matkalla.

## Tekniset tiedot

|               |       |                 |       |                 |                            |        |                                       |                       |                                          |                |               |           |      |                  |      |               |             |       |         |
|---------------|-------|-----------------|-------|-----------------|----------------------------|--------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|----------------|---------------|-----------|------|------------------|------|---------------|-------------|-------|---------|
| Nimellisvirta | 125 A | Nimellisjännite | 400 V | Vikavirtasuojat | 1 x 40A/30mA, 2 x 63/300mA | Lähdöt | 1x63A, 2 x 32A, 1 x 16A, 6 x 16A 230V | Kiinteä ketjutuslähtö | 1 x 32A AL/CU 16mm², 1 x 63A AL/CU 35mm² | Kiinteä syöttö | AL/CU 6-95mm² | Pääkytkin | 125A | Kotelointiluokka | IP44 | Mitat (LxSxK) | 22x46x82 cm | Paino | 17,8 kg |
|---------------|-------|-----------------|-------|-----------------|----------------------------|--------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|----------------|---------------|-----------|------|------------------|------|---------------|-------------|-------|---------|

**Lisää tuote tarjouspyyntökorin** ja pyydä tarjous – kerromme myös saatavuuden ja toimitusajan.

## Usein kysyttyä

### Miksi keskuksessa on kaksi ketjutuslähtöä?

Kaksi erikokoista ketjutuslähtöä mahdollistaa jatkamisen juuri seuraavan kerroksen tarvitsemalla teholla ilman ylimitoitusta.

### Voiko keskuksen mukauttaa omiin tarpeisiin?

Kyllä, rasioiden määrää ja kokoa voidaan muokata asiakkaan toiveiden mukaan Suomen tehtaalla.

**Miten keskus asennetaan?**

Keskus voidaan ripustaa seinälle tai keskustelineeseen ripustuslenkeistä, tai asettaa lattialle omille jaloilleen.

Katso myös koko [Alakeskukset kiinteällä syötöllä -valikoima](#) tai **lisää Työmaan kerroskeskus vaihemittauksella TSR 63/125A versio 4 tarjouspyyntökorin** nyt.

## MUUT KUVAT

