

ALAKESKUS IMKK-HUB 63A/VM

Kapea kerroskeskus vaihemittauksella käytäville.
6×16A/230V, 2×16A, 1×32A ja 1×63A
ketjutuslähtö. Vaihemittarit paljastavat
vinokuorman heti, valmistettu Suomessa.



MAHDOLLISET LISÄTIEDOT

Alakeskus IMKK-HUB 63A/VM on kapea kerroskeskus, jossa on vaihemittarit jokaiselle kolmelle vaiheelle. Mittarit näyttävät virran ja jännitteen erikseen ja toimivat samalla merkkivalona siitä, että vaiheelle tulee virtaa – vinokuorma näkyy heti ilman erillistä mittalaitetta.

Lähdöt riittävät koko kerrokselle

Keskuksesta löytyy 6×16A/230V-pistorasiaa, 2×16A-lähtöä, 1×32A-lähtö sekä 1×63A ketjutuslähtö seuraavaan keskukseseen. Huomaa, että 63A-pistorasiassa ei ole omaa vikavirtasuojaa, joten se on tarkoitettu vain ketjutukseen – ei suoraan kuormaan.

Vaihemittarit paljastavat vinokuorman heti

Alakeskus IMKK-HUB 63A/VM näyttää jokaisen vaiheen kuormituksen omalta mittarilta. Kun kuorma jakautuu epätasaisesti vaiheiden kesken, näet sen suoraan keskuksen etulevystä. Ajoissa huomattu vinokuorma säästää sulakkeilta turhilta laukeamisilta ja pitää työmaan sähkönjakelun katkeamattomana.

Kapea runko käytäville

Keskuksen kapea muoto on suunniteltu vaativimpiinkin käytävätiloihin, joissa tilaa on vähän. 2mm pulverimaalattu alumiinirunko pitää painon vain 13,4 kilossa, ja keskuksen voi ripustaa seinälle ripustuslenkeistä. Syöttö tulee kojevastakkeella keskuksen pohjasta, mikä pitää liitännät suojassa ja siistissä paikassa.

Laadukkaat komponentit ja huollettavuus

Keskus valmistetaan Suomessa, ja siinä käytetään eurooppalaisia komponentteja kuten PCE ja Schneider. Kaikki osat ovat saatavilla varaosina, ja keskukseen voidaan tehdä muutoksia asiakkaan toiveiden mukaan – esimerkiksi rasioiden määrää ja kokoa voidaan muokata.

Mistä IMKK-HUB 63A/VM eroaa muista kerroskeskuksista

Jos et tarvitse vaihemittauksia, katso [Kerroskeskus 63A IMKK-HUB](#). Pienempään syöttöön vaihemittauksella sopii [Työmaan kerroskeskus vaihemittauksella TSR IMKK-HUB 32A/VM](#). Jos taas tarvitset pinottavan alakeskuksen kapean kerroskeskuksen sijaan, valitse [Työmaan alakeskus vaihemittauksella TSR HUB 63A/VM](#).

Tekniset tiedot

Nimellisvirta	63 A
Nimellisjännite	400 V
Vikavirtasuojaja	2 x 30mA, 1 x 300 mA
Pistorasiat	6 x 16A/230V suko, 2 x 16A, 1 x 32A, 1 x 63A
Kotelointiluokka	IP44
Mitat (K×L×S)	95×30×22 cm
Paino	13,4 kg

Lisää tuote tarjouspyyntökoriiin ja pyydä tarjous – kerromme myös saatavuuden ja toimitusajan.

Usein kysyttyä

Voiko 63A-pistorasiaan kytkeä suoraan laitteen?

Ei suositella – lähtö on tarkoitettu ketjutukseen seuraavaan keskukseen, koska siinä ei ole omaa vikavirtasuojaa.

Voiko keskuksen mukauttaa omiin tarpeisiin?

Kyllä, rasioiden määrää ja kokoa voidaan muokata asiakkaan toiveiden mukaan Suomen tehtaalla.

Miten syöttö kytketään?

Syöttö tulee kojevastakkeella keskuksen pohjasta, mikä pitää kaapelit suojassa käytävällassa.

Katso myös koko [Alakeskukset pistotulppasyötöllä -valikoima](#) tai **lisää Alakeskus IMKK-HUB 63A/VM tarjouspyyntökoriiin** nyt.