

TYÖMAAN ALAKESKUS TAK 63A PRO

Kevyt ketjutettava 63A alakeskus, 11 kg.
Ketjutuslähtö ilman vikavirtasuojaa,
itsesulkeutuvat lukittavat turvakannet,
korroosionkestävä runko.



MAHDOLLISET LISÄTIEDOT

Työmaan alakeskus TAK 63A PRO on ketjutettava alakeskus, joka seisoo joko jalustallaan tai voidaan ripustaa seinälle. Helppo nostaa kantokahvastaan ja kevyt, vain 11 kg painava kuljettaa.

Ketjutus ilman erillistä vikavirtasuojaa

Keskuksen ketjutettavassa 63A-lähdössä ei ole vikavirtasuojaa – lähtö on tarkoitettu nimenomaan ketjutukseen seuraavaan keskukseen, joka huolehtii omasta suojauksestaan. Lisäksi keskuksesta löytyy 4×16A (230V), 2×16A ja 2×32A pistorasialähtöä omalla vikavirtasuojauksella.

Itsesulkeutuvat, lukittavat turvakannet

Työmaan alakeskus TAK 63A PRO on varustettu itsesulkeutuvilla, lukittavilla turvakansilla, jotka pitävät pistorasiat suojassa myös silloin, kun niitä ei käytetä. Oikosulkukestävyys $I_{cf} = 17 \text{ kA}$ takaa keskuksen turvallisuuden myös vikatilanteissa.

Vankka runko kevyessä paketissa

Keskuksen vankka runko on valmistettu jauhemaalattua ja korroosionkestävästä 2 mm:n alumiinista, ja se kestää kovaa käyttöä työmailla. Kotelointiluokka IP44 suojaa sisäosat pölyltä ja roiskevedeltä.

Mistä TAK 63A PRO eroaa perusmallista

Jos et tarvitse ketjutuslähtöä, katso perusmalli [Työmaan alakeskus TAK 63A](#). Pienempään syöttöön ketjutuksella sopii [Työmaan alakeskus TAK 32A PRO](#).

Kenelle tämä alakeskus sopii

Työmaan alakeskus TAK 63A PRO sopii kohteisiin, joissa useampi alakeskus ketjutetaan peräkkäin samasta syötöstä ja tarvitaan kevyt, helposti siirrettävä keskus isommalla tehontarpeella.

Tekniset tiedot

Nimellisvirta	63 A
Nimellisjännite	400 V (50 Hz)
Pistorasiat	4 x 16A (230V), 2 x 16A, 2 x 32A, 1 x 63A
Vikavirtasuojakytkin	30 mA ja 500 mA
Oikosulkukestävyys	I _{cf} = 17 kA
Kotelointiluokka	IP44
Mitat (K×L×S)	543×466×273 mm
Paino	11 kg
Hyväksynät	CE, EN 60 439-4

Lisää tuote tarjouspyyntökoriiin ja pyydä tarjous - kerromme myös saatavuuden ja toimitusajan.

Usein kysyttyä

Miksi ketjutuslähdössä ei ole vikavirtasuojaa?

Ketjutuslähtö on tarkoitettu seuraavaan keskukseen, joka huolehtii omasta vikavirtasuojauksestaan.

Voiko keskuksen ripustaa seinälle?

Kyllä, keskus voidaan joko seisottaa jalustallaan tai ripustaa seinälle.

Mihin 63A-lähtö sopii?

Se on tarkoitettu ketjutukseen seuraavaan alakeskukseen, joka tarvitsee suuremman syötön.

Katso myös koko [Satema keskukset -valikoima](#) tai **lisää Työmaan alakeskus TAK 63A PRO tarjouspyyntökoriiin** nyt.

KAAVIOKUVAT

