

TYÖMAAN PÄÄKESKUS 400 A

Modulaarinen 400A pääkeskus kovaan työmaakäyttöön, 400A kiskosto.
Merialumiinirunko, nostosilmukat ja trukkitaskut,
virtamuuntaja mittaukseen.



MAHDOLLISET LISÄTIEDOT

Työmaan pääkeskus 400 A on modulaarinen pääkeskus kovaan työmaakäyttöön. Vankka ja kompakti merialumiinista valmistettu runko sekä lukittavat ovet tekevät siitä turvallisen ja kestävä valinnan suurille työmaille.

400A kiskosto ja runsaasti varokelähtöjä

Syötön sulakkeet ovat NH1 400A (2×250A), ja kiinteät lähdöt on jaettu NH00 125A- ja NH1-2 250A -lähtöihin. Keskuksen 400A kiskosto tukee useita rinnakkaisia kuormia. Lisäksi keskuksesta löytyy 3×SLK 160- ja 1×SLK 400 -varokelähtöä eteenpäin jaettavaksi sekä 3×16A (230V), 3×16A, 2×32A ja 2×63A pistorasialähtöä suoraan käyttöön.

Turvallinen siirtää raskaanakin

Keskuksessa on nostosilmukat ja trukkitaskut, jotka mahdollistavat turvallisen siirtämisen nosturilla tai trukilla 195 kg painostaan huolimatta. Vikavirtakestävyys $I_{cf} = 25 \text{ kA}$ takaa keskuksen turvallisuuden myös vikatilanteissa.

Virtamuuntaja ja tilavaraus mittarille

Keskuksessa on 400/5 0,2S -virtamuuntaja ja valmiiksi tilavaraus kWh-mittarille, mikä nopeuttaa sähköliittymän käyttöönottoa uudella työmaalla ilman erillisiä lisätöitä.

Lukittava rakenne suojaa asiattomilta

Työmaan pääkeskus 400 A on suunniteltu kestäämään vaativan työmaakäytön. Lukittavat ovet pitävät syötön ja kytkennät suojassa asiattomilta, ja kotelointiluokka IP44 suojaa sisäosat pölyltä ja roiskevedeltä.

Kenelle tämä pääkeskus sopii

Työmaan pääkeskus 400 A sopii suurille rakennustyömaille, joissa runkopisteestä syötetään useita alakeskuksia ja tarvitaan valmius kulutuksen mittaukseen useammalle rinnakkaiselle kuormalle.

Tekniset tiedot

Nimellisvirta	400 A
Nimellisjännite	400 V 50 Hz
Syötön sulakkeet	NH1 400 A (2 x 250 A)
Syöttökaapelin koko	2 x 94-240
Kiinteät lähdöt	NH00 125 A ja NH1-2 250 A
Varokelähdöt	3 x SLK 160 ja 1 x SLK 400
Pistorasiat	3 x 16A (230V), 3 x 16A, 2 x 32A, 2 x 63A
Vikavirtasuojakytkin	30 mA ja 300 mA
Vikavirtakestävyys	Icf = 25 kA
Virtamuuntaja	400/5 0,2S
Kotelointiluokka	IP44
Mitat (K×L×S)	1838×1018×835 mm
Paino	195 kg
Hyväksynyt	CE

Lisää tuote tarjouspyyntökorin ja pyydä tarjous - kerromme myös saatavuuden ja toimitusajan.

Usein kysyttyä

Miten keskus siirretään työmaalle?

Nostosilmukat ja trukkitaskut mahdollistavat turvallisen siirtämisen nosturilla tai trukilla.

Onko kWh-mittarille varattu tila?

Kyllä, keskuksessa on valmis tilavaraus kWh-mittarille sekä 400/5 0,2S -virtamuuntaja.

Kuinka hyvin keskus kestää vikatilanteita?

Vikavirtakestävyys on Icf = 25 kA, mikä täyttää suurten pääkeskusten vaatimukset.

Katso myös koko [Satema keskukset -valikoima](#) tai **lisää Työmaan pääkeskus 400 A tarjouspyyntökoriin** nyt.

KAAVIOKUVAT

