

BAU BAT BACKUP- BATTERIE FÜR 230V LED-STREIFEN

Mit der BAU BAT Backup-Batterie können Sie die BAU LED 2 LED-Beleuchtung in eine batteriebetriebene Notbeleuchtung verwandeln

Tuotetunnus (SKU): 6000847



TEKNISET TIEDOT

Tulojännite	100-277VAC \leq 7A 50/60Hz	Akun käyttöikä	2 x 60 min
Lähtöjännite	50-180VDC	Koteloiluokka	IP65
Akku	Max 50W	Liitoskaapeli	Input 1,2 m/ Output 0,5m (2x1,5mm ²)
Latausaika	24h	Maße (H x B x L)	50 x 285/310 x 90 mm
		Käyttölämpötila	-10°C - +50°C

MAHDOLLISET LISÄTIEDOT

Mit der BAU BAT Backup-Batterie können Sie die BAU LED 2 LED-Beleuchtung in eine batteriebetriebene Notbeleuchtung verwandeln