# ESE 10 YW-B GENERATOR – 8.7 KVA / 6.96 KW DIESEL 3-PHASE

Tuotekortti · E315014




Outlets: 1 x CEE 400 V/32 A, 1 x CEE 400 V/16 A, 2 x CEE 230 V/16 A, 1 x 230 V/16 A.

**Endress ESE 10 YW-B** is a 1500 rpm diesel generator with a continuous output of 8.7 kVA / 6.96 kW. Its Stage V engine and noise-insulating housing suit continuous professional use and standby power.

## TEKNISET TIEDOT

| | |
|---|---|
| **Tuotekoodi** | E315014 |
| **Continuous power (PRP)** | 8,7 / 6,96 kVA/kW |
| **Engine continuous power (PRP)** | 8,5 kW |
| **Nominal voltage** | 400/230 V |
| **Nominal current 3~ (PRP)** | 12,6 A |
| **Frequency** | 50 Hz |
| **Sockets** | 1 x CEE 400 V/32 A, 1 x CEE 400 V/16 A, 2 x CEE 230 V/16 A, 1 x 230 V/16 A |

| | |
|---|---|
| **Engine** | Yanmar 3TNV80F-NGPGE, Stage V |
| **Displacement** | 1267 cm³ |
| **Rotational speed** | 1500 r/min |
| **Fuel** | Diesel |
| **Running time at 75% load** | 26,6 h |
| **Sound power level LWA** | 93 dB(A) |
| **Sound pressure level LPA (7m)** | 68 dB(A) |