

## ESE 1006 DHG-GT ES DUPLEX

Generator i 11,0/10,6 kVA ENDRESS  
DUPLEXplus Line-serien

Produkt-ID (SKU): E113261I



### TEKNISK INFORMATION

<b>Model</b>	HONDA GX630 / 21 HP	<b>Möjliga applikationer</b>	400V
<b>Mått L x B x H mm</b>	870 x 580 x 565	<b>Motorcyllindernummer och typ</b>	2-Sylinteri 4-Tahti OHV
<b>Vikt (kg) ca.</b>	165	<b>Märkspänning V</b>	400/230
<b>Elektroniset kuluttajat enint</b>	8000W	<b>Märkström A</b>	14.4/26.1
<b>Generatortyp</b>	DUPLEX	<b>Bränsle</b>	Bensiini
<b>Invertterihitsauskoneet enint</b>	4,5mm	<b>Puutarha- tai rakennuskoneet enint</b>	5300W
<b>Uttag</b>	2 x 230 V/16 A2 x CEE 400 V/16 A	<b>Motor design</b>	0.8
<b>Slagvolym [cm3]</b>	688	<b>Maximal effekt 1~ [kVA/kW]</b>	6,6/5,9
<b>Jatkuva teho 1~ kVA/kW</b>	6,0/5,4	<b>Maximal effekt 3~ [kVA/kW]</b>	11,0/8,8
<b>Jatkuva teho 3~ kVA/kW</b>	6,0/5,4	<b>Elverktyg max</b>	7900W
<b>Kompressorit ja pumput enint.</b>	3700W	<b>Tank kapacitet [l]</b>	20
<b>Kotelointiluokka generaattori IP</b>	54	<b>Frekvens Hz</b>	50
		<b>Effekt vid hastighet av 3000 r/min kW</b>	12.4

<b>Förbrukning vid 75% belastning [l / h]</b>	4.2	<b>Effektfaktor (Cos theta)</b>	0.8
<b>Startsystem</b>	Sähkökäynnistys ja akku	<b>Ljudeffektnivå LWA db (A)</b>	97