

## ESE 35 YW-B

Generator i 32,5/30,5kVA ENDRESS  
Construction site-serien

Produkt-ID (SKU): E310027



### TEKNISK INFORMATION

|                                               |                                                                                                |                                      |         |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|
| <b>Model</b>                                  | Yanmar 4TNV98-IGPGE                                                                            | <b>Motorcylindernummer och typ</b>   | 4L      |
| <b>Mått L x B x H mm</b>                      | 2005 x 948 x 1308                                                                              | <b>Märkspänning V</b>                | 400/230 |
| <b>Vikt (kg) ca.</b>                          | 810                                                                                            | <b>Nimellisvirta 3~ (PRP) A</b>      | 44      |
| <b>Generatortyp</b>                           | synkroni                                                                                       | <b>Bränsle</b>                       | Diesel  |
| <b>Uttag</b>                                  | CEE 400V / 63A 1x<br>CEE 400V / 32A 1x<br>CEE 230V / 16A 2x<br>230V / 16A<br>Sukopistorasia 1x | <b>Maximal effekt (LTP) [kVA/kW]</b> | 32,5/26 |
| <b>Slagvolym [cm3]</b>                        | 3319                                                                                           | <b>Tank kapacitet [l]</b>            | 100     |
| <b>Jatkuva teho (PRP) kVA/kW</b>              | 30.5/24.4                                                                                      | <b>Frekvens Hz</b>                   | 50      |
| <b>Förbrukning vid 75% belastning [l / h]</b> | 5.82                                                                                           | <b>Effektfaktor (Cos theta)</b>      | 0.8     |
| <b>Startsystem</b>                            | Sähkökäynnistin                                                                                | <b>Ljudeffektnivå LWA db (A)</b>     | 95      |