

## ESE 3000I

3,3 / 3,0kVA ENDRESS Silent Line -sarjan kompakti, sähkökäynnisteinen aggregaatti. Varavoimalaite on hiljainen invertterilaite, joten sen kanssa voidaan käyttää myös herkkiä laitteita kuten tietokoneita tai puhelimia. Hiljaisen käyntiäänen ansiosta sopii myös retkeilyyn ja vapaa-aikaan.

Tuotetunnus (SKU): E110006



### TEKNISET TIEDOT

<b>Max. ulostulo</b>	3,3 / 3,3 kVA / kW	<b>Polttoaine</b>	Bensin
<b>Jatkuva teho</b>	3,0 / 3,0 kVA / kW	<b>Tankin tilavuus</b>	6,8 l
<b>Nimellisjännite</b>	230V	<b>Kulutus 75 % kuormalla</b>	1,36 l/h
<b>Nimellisvirta</b>	13,0A	<b>Ajoaika 75%: n kuormituksella</b>	5h
<b>Tehokerroin</b>	1,0 cos φ	<b>Käynnistysjärjestelmä</b>	El eller drag
<b>Taajuus</b>	50Hz	<b>Äänitehotaso LWA</b>	93db(A)
<b>Suojausluokka</b>	IP23	<b>Äänipainetaso LPA 7m db(A)</b>	68db(A)
<b>Moottorin tyyppi</b>	1-cylindrig 4 takt	<b>Paino (kg) n.</b>	41
<b>Kuutiotilavuus</b>	171cm <sup>3</sup>	<b>Mitat</b>	588 x 442 x 452mm
<b>Teho 3000 r/min</b>	4,2kW	<b>Iskunkestävät pistorasiat</b>	1 x 230V / 16A. 1 x 12V/8,3A. 1 x USB 5V/2,1A.