

## ESE 65 PW/MS

66,9/60,5kVA ENDRESS Power Line MS/AS -sarjan  
generaattori

Tuotetunnus (SKU): E333250



### TEKNISET TIEDOT

|                                         |                        |                                              |           |
|-----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|-----------|
| <b>Malli</b>                            | Perkins<br>1103A-33TG2 | <b>Moottorin sylinteriluku ja<br/>tyyppi</b> | 3L        |
| <b>Mitat P x L x K mm</b>               | 2294 x 1007 x<br>1465  | <b>Nimellisjännite V</b>                     | 400/230   |
| <b>Paino (kg) n.</b>                    | 1085                   | <b>Nimellisvirta 3~ (PRP) A</b>              | 87.6      |
| <b>Generaattorin tyyppi</b>             | synkroni               | <b>Polttoaine</b>                            | Diesel    |
| <b>Pistorasiat</b>                      | Klemmleiste            | <b>Suurin teho (LTP) [kVA/kW]</b>            | 66,9/53,5 |
| <b>Iskutilavuus [cm3]</b>               | 3300                   | <b>Säiliön tilavuus [l]</b>                  | 209       |
| <b>Jatkuva teho (PRP)<br/>kVA/kW</b>    | 60.5/48.4              | <b>Taajuus Hz</b>                            | 50        |
| <b>Kulutus 75 % kuormalla<br/>[l/h]</b> | 12.7                   | <b>Tehokerroin (Cos theta)</b>               | 0.8       |
| <b>Käynnistysjärjestelmä</b>            | Sähkökäynnistin        | <b>Äänitehotaso LWA db(A)</b>                | 96        |