

**Lähdöt: 2 x 230V/16A**

□ Endress ESE 406 HS-GT on tehokas ja luotettava 3000 rpm-bensiinigeneraattori, joka tarjoaa jatkuvaa tehoa **4,2 kVA / 3,9 kW** vaativiin 230 V-käyttökohteisiin. Moottorina toimii **yksisylinterinen, nelitahtinen OHV-moottori** (esim. HONDA GX 270) vetokäynnistyksellä (narukäynnistys). Generaattorissa on **öljyn puutteen automaattinen katkaisu, generaattorin ylikuormitussuoja**, sekä suuri polttoainesäiliö pitkille käyttöajoille. Käytännöllinen valinta työmaille, huoltotöihin ja varavoimaksi, kun portaattomasti siirrettävä sähköratkaisu on tarpeen. Mallissa on huippuluokan HONDA OHV-moottori – ja vaihtoehtoisesti myös Briggs & Stratton -versio – joka takaa luotettavuuden ja käyttövarmuuden. Suuri säiliö mahdollistaa pitkiä työkertoja ilman täytötarvetta. Generaattori sopii hyvin:

PÄÄOMINAISUUDET

- ▶ sähkötyökalujen käyttöön jopa 3 800 W kuormalla,
- ▶ puutarha- tai rakennuskoneiden käyttöön jopa 2 600 W,
- ▶ kompressoreille tai pumpuille jopa 2 000 W.

TEKNISET TIEDOT

Tuotekoodi	E112302
Malli	Honda GX270
Mitat P x L x K mm	800 x 538 x 576 mm
Paino (kg) n.	61 kg
Käyntiaika 75%:n kuormituksella (h)	18h
Iskunkestävät pistorasiat	2 x 230 V/16 A
Jatkuva teho	4,2 / 3,9 kVA/kW
Kulutus 75 % kuormalla [l/h]	1,6l
Kuutiotilavuus	270 cm ³
Mahdollisia käyttökohteita	230 V
Max. Ulostulo [LTP] kVA/kW	5,1 / 4,6 kVA/kW
Nimellisjännite V	230 V

Nimellisvirta A	18,3 A
Puutarhatyökalut (asti)	2000 W
Kotelointiluokka	23 IP
Säiliön tilavuus [l]	30 l
Taajuus Hz	50 Hz
Teho 3000 r/min nopeudella kW	4,6 kW
Tehokerroin (Cos theta)	0,9
Äänenpainetaso LPA (7m) dB(A)	72 db(A)
Äänitehotaso LWA dB(A)	97 db(A)
Elektroniset työkalut (asti)	2600 W
Elektroniset laitteet (asti)	3800 W