

## AKKUVARMENNUS 230V LED-NAUHALLE BAU BAT

BAU BAT akkuvarmennus 230V led-nauhalle lisää turvallisuutta ja on erittäin helppo asentaa.

BAU BAT akkuvarmennuksella teet BAU LED 2 LED-valaistuksesta akkuvarmennetun turvalaistuksen. Akkukäytöllä valaistuksen teho putoaa antaen kuitenkin riittävästi valoa turvalliseen liikkumiseen sähkökatkon aikana. Lyhyempi nauha palaa akulla kirkkaammin ja pidempi himmeämmin sillä akun antama maksimiteho on aina 50W. Akkuvarmennus soveltuu hyvin poistumisteiden valaisuun.

BAU BAT akkuvarmennuksessa on pistorasia ja pistotulppa ja se liitetään BAU LED 2 LED-nauhan liitosjohdon ja pistorasian väliin. Yhden akun perään voidaan kytkeä max. 60m LED-nauhaa.



Tuotetunnus (SKU): 6000847

### TEKNISET TIEDOT

<b>Tulojännite</b>	100-277VAC $\leq$ 7A 50/60Hz	<b>Max. ulostulo</b>	50W
<b>Lähtöjännite</b>	50-180VDC	<b>Käyttöaika akulla</b>	2 x 60 min
<b>Latausaika</b>	24h	<b>Koteloitiluokka</b>	IP65
		<b>Liitoskaapeli</b>	Input 1,2 m/ Output 0,5m (2x1,5mm <sup>2</sup> )

### MAHDOLLISET LISÄTIEDOT

## KÄYTTÖOHJEET

- Kytke akkuvarmennus oheisen kytkentäkaavion mukaisesti virransyötön ja liitosjohdon väliin.
- Älä avaa BAU BAT rasiaa. Avaaminen se katkaisee tuotteen takuun.

### **Merkkivalon toiminta:**

Vihreä valo: Akku latautuu ja latausta on yli 90%

Punainen valo: Akku latautuu ja latausta on alle 90%

Paina ON/OFF-painiketta tarkistaaksesi akun latauksen tilanteen:

1 välähdys: 0-20%

2 välähdystä: 20-40%

3 välähdystä: 40-60%

4 välähdystä: 60-80%

5 välähdystä: yli 80%

Paina ON/OFF -painiketta 3 sekuntia lopettaaksesi akkukäytön.

### **Toiminta akkuvarmennuksella:**

Akkuvarmennus pudottaa valotehoa 70%. LED-nauha valaisee akkukäytöllä 60 minuuttia, jonka jälkeen valot sammuvat automaattisesti. Kun virrat palaavat, alkaa akku latautua. Jos heti perään tulee uusi sähkökatko, on akussa jäljellä virtaa toiseen 60 minuutin akkukäyttöjaksoon.